

## AUSTAUSCH-Zündanlagen (kontaktlos)

Bereits seit Jahren werden von FICHTEL + SACHS in den Motoren SACHS 50 S - 50 SW - 1001/... und 1251/... kontaktlose Zündanlagen eingebaut, wobei von Anfang an auch Austausch-Zündanlagen als Serviceleistung (günstigerer Preis) im Ersatzgeschäft angeboten wurden.

Nachdem zwischenzeitlich weitere neue Motorentypen mit kontaktlosen Zündanlagen ausgerüstet worden sind, wurde das Austauschprogramm entsprechend ergänzt.

### Die Vorteile des Austauschsystems

- 6 Monate Garantie auf Austausch-Zündanlagen
- Günstiger Austauschpreis im Vergleich zum Neupreis
- Großzügige Austauschbedingungen

Als Leistungsbeweis für unser Austauschprogramm greifen wir für Sie ein Beispiel heraus:

Austausch-Zündanlage F + S Bestell-Nr. 0283 134 010.2 für SACHS 501/4 C KF

Neupreis: DM 106,- brutto

Austauschpreis: DM 74,- brutto

Hierauf erhalten Sie den mit der F + S-Vertretung vereinbarten Rabatt.

Bestell-Nr.	Benennung	Motortyp	Austausch-Brutto-Stückpreis
0283 134 010.2	Elektronischer Magnetzünder-Generator 6 V 19/20/5 W ohne außenliegende Zündspule	501/4 B KF 501/4 C KF	74,- DM
0283 134 012.2	Elektronischer Magnetzünder-Generator 6 V 19/20/10 W ohne außenliegende Zündspule	506/4 A KF 506/3 B	74,- DM
0283 134 011.2	Elektronischer Magnetzünder-Generator 6 V 19/20/5 W ohne außenliegende Zündspule	50/4 E KF	74,- DM
0233 123 001.2	Elektronischer Magnetzünder-Generator 6 V 25/4/5 W ohne außenliegende Zündspule	50 S bis Motor-Nr. 7330 406	77,- DM
0683 006 204.2 ersetzt 0683 006 004 0683 006 103	Elektronischer Magnetzünder-Generator 6 V 35/5/18 W (ohne Diode - Kennzeichen rote Kabelschuhe) <b>Konuslänge 22 mm</b> , ohne außenliegende Zündspule <b>Achtung:</b> Anlage ist nur in Verbindung mit Zündspule mit rotem Zündkabel funktionsfähig.	50 S, 50 SW, 1001/..., 1251/..., 1252/..., 2551/...	84,- DM
0683 006 304.2	Elektronischer Magnetzünder-Generator 6 V 35/5/21 W (ohne Diode - Kennzeichen rote Kabelschuhe) <b>Konuslänge 30 mm</b> , ohne außenliegende Zündspule	50 S, 50 SW, 1001/..., 1251/...	84,- DM
0283 139 010.2	Elektronischer Magnetzünder-Generator 12 V 80 W ohne außenliegende Zündspule	50 SW ab Motor-Nr. 9665 756	84,- DM
0283 144 010.2	Elektronischer Magnetzünder-Generator 12 V 130 W ohne außenliegende Zündspule	80 SW	87,- DM

Unverbindliche Preisempfehlung

## Bedingungen

1. Eine Anlage ist tauschfähig, wenn von beiden Teilen (Polrad - Ankerplatte) zumindest eines noch aufarbeitbar ist.  
Der Teileumfang der zum Austausch eingesandten Anlage muß aus Polrad und Ankerplatte bestehen.
2. Ein Austausch der Zündanlagen ist grundsätzlich nur im gleichen Typ möglich.
3. Kabelstecker für die Lichtkabel werden, da die Kabelverbindungen bei den einzelnen Firmen bzw. Fahrzeugen unterschiedlich sind, bei Austausch-Zündanlagen, ebenso wie bei neuen Zündanlagen, **nicht angebracht**.

## Hinweis für den Einbau einer Austausch-Zündanlage:

Der Zündzeitpunkt (siehe auch nachfolgende Tabelle) ist gemäß Reparaturanleitung einzustellen und die Markierung „M“ = Zündzeitpunkt auf dem Polrad, soweit notwendig, der Markierung am Gehäuse anzugleichen. Polrad und Ankerplatte sind gepaart und können nur kpl. ausgetauscht werden.

Motortyp	„mm“ vor o. T.	„Grad“ vor o. T.
SACHS 501/4 B KF	1,5 ... 2,0 mm	19 ... 22°
SACHS 501/4 C KF	1,5 ... 2,0 mm	19 ... 22°
SACHS 506/4 A KF	0,9 ... 1,2 mm	15 ... 17°
SACHS 50/4 E KF	1,5 ... 2,0 mm	19 ... 22°
SACHS 50 S	1,2 ... 2,0 mm	19 ... 22°
SACHS 50 SW	0,7 ... 1,0 mm	13,5 ... 16,5°
SACHS 80 SW	1,5 ± 0,2 mm	17 ... 19,5°
SACHS 1001/...	2,5 ... 3,0 mm	22 ... 25°
SACHS 1251/...	2,5 ... 3,0 mm	22 ... 25°
SACHS 1251/6 D	2,3 ... 2,7 mm	21 ... 23°
SACHS 1252/7 A	0,7 ... 1,2 mm	11 ... 15°
SACHS 1752/7 A	1,7 ... 2,2 mm	16°30' ... 18°
SACHS 2551/7 A	1,7 ... 2,2 mm	16°30' ... 18°

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Kundendienst-Abteilung

ppa



(Jopp)

i.V.



(Köppel)